



CF-J10TYAHR
オープン価格 (価格は販売店にお問い合わせください。)

詳細 (スペック)

OS※1※2	▼ベースOS:Windows 7 Home Premium 32/64ビット正規版 (Service Pack 1 適用済み)(日本語版) ▼インストールOS:Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(日本語版)	
CPU	インテル Core i3-2330M プロセッサ、インテル スマートキャット シュ3MB※3、動作周波数2.20GHz	
チップセット	モバイルインテル HM65 Express チップセット	
メインメモリー※4	標準4GB※3 PC3-8500/DDR3 SDRAM(最大8GB※3)※5 (空きスロット×1)	
ビデオメモリー※4	最大1696MB※3、2GBまたは4GBのメモリーを増設した場合は最大1556MB※3(メインメモリーと共用)※6	
ハードディスクドライブ※7	250GB(Serial ATA、2.5型 5400回転/分)上記容量のうち約12GBをリカバリ領域、約300MBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	
表示方式	表示方式	10.1型ワイド(16:9)TFTカラー液晶 WXGA(1366×768ドット)
	グラフィックスアクセラレーター	インテル HDグラフィックス3000搭載(インテル Core i3-2330M プロセッサに内蔵)
	LCD表示	1366×768ドット:約1677万色※8
	外部ディスプレイ出力※9	800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1366×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色※10
本体+外部ディスプレイ同時表示※9		800×600、1024×768、1280×768、1366×768、1366×768ドット:約1677万色※10※8
ワイヤレス通信機能	インテル Centrino Advanced-N + WIMAX 6250	
無線LAN※11	IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠※12	
LAN※13	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T	
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio 準拠・モノラルスピーカー	
カードスロット	SDメモリーカードスロット	SDメモリーカード※14×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応)
拡張メモリスロット	DDR3 204ピンSO-DIMM専用スロット×1(1.5V/PC3-8500/DDR3 SDRAM)	
インターフェース	USB2.0ポート×2(右側面)※15、USB3.0ポート×1(左側面)※15、LANコネクタ(RJ-45)※13、HDMI出力端子※16、外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB ミニDsub 15ピン)、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))※17、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)	
キーボード	OADG準拠85キー、キーピッチ17mm(横)/14.2mm(縦)(一部キーを除く)	
ポインティングデバイス	ホイールパッド	
電源	▼ACアダプター※18:入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用 ▼バッテリーパック:バッテリーパック(S)付属(7.2Vリチウムイオン・公称容量6.2Ah、定格容量5.8Ah)	
消費電力	最大約65W※19	
エネルギー消費効率※20	2011年度基準 N区分0.12	
達成率※21		
駆動/充電時間	▼駆動時間※22:付属のバッテリーパック(S)装着時:約7.5時間、別売のバッテリーパック(L)装着時:約11.5時間 ▼充電時間※23:約3.5時間(電源オフ時)/約5時間(電源オン時)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	ジャケット装着時:幅259mm×奥行185mm×高さ39mm/48mm(前部/後部)※24、ジャケット非装着時:幅251.9mm×奥行171.7mm×高さ27.3mm/35.1mm(前部/後部)	
質量(バッテリーを含む)※25	ジャケット装着時:約1.185kg、ジャケット非装着時:約0.97kg(付属のバッテリーパック(S)約0.23kg装着時)、ACアダプター:約0.2kg(電源コード(約0.06kg)除く)	
ソフトウェア※26※2	Microsoft Internet Explorer 9.0、緑のgoo スティック※27、ネットセクター2、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ、マカフィー・PCセキュリティセンター※28、i-フィルター6.0(30日お試し版)※29、Adobe Reader、WinZip 14.5 日本語版※29、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、NumLockお知らせ、Hotkey設定、Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ※29、ATOK for Windows 無償試用版※29、キングソフト辞書※29、電源プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ、Microsoft Windows Media Player12、プロジェクターヘルパー、USBキーボードヘルパー※29、ディスプレイヘルパー※29、Wireless Manager mobile edition 5.5※30、インテル ワイヤレス・ディスプレイ・ソフトウェア※29、ズームビューアー、ぴったりビュー※29、クイックブートマネージャー、PC情報ポップアップ、PC情報ビューアー、Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ※31、リカバリディスク作成ユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※32、DirectX 11※33、Microsoft .NET Framework 3.5.1、インテル PROSet/Wireless Software、インテル アイデンティティ・プロテクション・テクノロジー※34	
付属品※35	ジャケット(シフォンホワイト)、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等	

- ※1 お買い上げ時にインストールされているOSまたは付属のプロダクトリカバリ-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。(ハードディスクリカバリ機能を使って再インストールした場合も含む)WindowsXPダウングレードに対応した機種は、WindowsXPにダウングレードするとハードディスクリカバリ機能を使うことができません。
- ※2 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。
- ※3 1MB=1,048,576バイト。1GB=1,073,741,824バイト。
- ※4 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト。1GB=1,073,741,824バイト。
- ※5 メインメモリーと合わせて4GB以上に増設した場合でも、32ビットOSでは仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4GB~3.5GB)。
- ※6 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。Windows7(64ビット)では最大763MB、2GBまたは4GBのメモリーを増設した場合は最大1696MBになります。
- ※7 1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
- ※8 グラフィックアクセラレーターのデザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
- ※9 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※10 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。
- ※11 有効距離は802.11b/g見通し50m、802.11a見通し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。
- ※12 IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- ※13 コネクタの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- ※14 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。
- ※15 USB2.0ポートは、USB1.1/2.0に対応。USB3.0ポートは、USB1.1/2.0/3.0に対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※16 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※17 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。
- ※18 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。
- ※19 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.7 Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3 Wの電力を消費します。
- ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:2007年度基準/メガ演算、2011年度基準/ギガ演算)で除したものです。
- ※21 達成率は2011年度達成目標に対し、100%以上の場合:500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)で表示します。
- ※22 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- ※23 バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効(電源オン/オフ)時の充電時間は約5時間。バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- ※24 各製品で寸法が異なる場合があります。
- ※25 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※26 お買い上げ時にインストールされているOSまたは付属のプロダクトリカバリ-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。(ハードディスクリカバリ機能を使って再インストールした場合も含む)Windows XPにダウングレードするとハードディスクリカバリ機能を使うことができません。
- ※27 Windows 7(64ビット)で[Internet Explorer(64ビット)]を起動した場合、緑のgooステイックは表示されません。
- ※28 ウイルススキャン、サイトアドバイザープラス(安全なウェブ検索)機能のみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT(ウイルス定義ファイル)のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。
- ※29 お使いになるには、セットアップが必要です。
- ※30 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクターTH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT /PT-FW100NT /PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530 /PT-DX500/PT-F300/PT-FW300/PT-FW400/PT-FX400と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530 /PT-DX500は別途ワイヤレスモジュール(別売り)が必要です。デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックしてセットアップしてください。
- ※31 この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。
- ※32 修復用領域上で実行するユーティリティ(実行できない場合は、リカバリディスクから実行してください)。
- ※33 本機のグラフィックアクセラレーターはDirectX 10.1 まで対応しています。
- ※34 お使いになるにはセットアップが必要です。また、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要です。
- ※35 ご購入後、付属品の再発行はできません。